


## POLIAS PADRÃO MADEMIL C/ FURAÇÃO E RASGO P/ CHAVETA

- A Mademil apresenta nesse catálogo sua linha de polias Padrão de Ferro Canal A e B com furações e rasgo p/ chaveta.
- Furações com tolerância H7 e chavetas JS9. Chaveta conforme norma DIN 6885.
- As polias não possuem furo de fixação.
- Para informações estruturais das polias, observar “Catálogo Técnico Mademil”.

ØA	Toler. A (H7)	B	Toler. B (js9)	C (Furo + Chaveta)	Toler. C
5/8" (15,875mm)	+0,018/0	3/16" (4,76mm)	±0,015mm	18,25mm	+0,1/0
16mm	+0,018/0	5mm (5x5)	±0,015mm	18,3mm	+0,1/0
19mm	+0,021/0	6mm (6x6)	±0,015mm	21,8mm	+0,1/0
3/4" (19,05mm)	+0,021/0	3/16" (4,76mm)	±0,015mm	21,43mm	+0,1/0
24mm	+0,021/0	8mm (8x7)	±0,018	27,3mm	+0,2/0
28mm	+0,021/0	8mm (8x7)	±0,018	31,3mm	+0,2/0
38mm	+0,025/0	10mm (10x8)	±0,018	41,3mm	+0,2/0
42mm	+0,025/0	12mm (12x8)	+0,021/-0,022	45,3mm	+0,2/0



Fundição Mademil Ltda.  
 Rua 26 de maio, 530 - CEP. 88868-000 - Caravággio - Nova Veneza - SC  
 Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426  
[E-mail: vendas@mademil.com.br](mailto:vendas@mademil.com.br)

ØD Exter.	Nº Canais	DIMENSIONAMENTO DOS FUROS - POLIAS DE FERRO CANAL A							
		5/8"	16mm	19mm	3/4"	24mm	28mm	38mm	42mm
50	A1	PF50A1-5/8	PF50A1-16	PF50A1-19	PF50A1-3/4	-	-	-	-
55	A1	PF55A1-5/8	PF55A1-16	PF55A1-19	PF55A1-3/4	-	-	-	-
60	A1	PF60A1-5/8	PF60A1-16	PF60A1-19	PF60A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF60A2-5/8	-	-	PF60A2-3/4	PF60A2-24	-	-	-
65	A1	PF65A1-5/8	PF65A1-16	PF65A1-19	PF65A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF65A2-5/8	-	-	PF65A2-3/4	PF65A2-24	-	-	-
70	A1	PF70A1-5/8	PF70A1-16	PF70A1-19	PF70A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF70A2-5/8	-	-	PF70A2-3/4	PF70A2-24	-	-	-
75	A1	PF75A1-5/8	PF75A1-16	PF75A1-19	PF75A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF75A2-5/8	-	-	PF75A2-3/4	PF75A2-24	PF75A2-28	-	-
80	A1	PF80A1-5/8	PF80A1-16	PF80A1-19	PF80A1-3/4	PF80A1-24	PF80A1-28	-	-
	A2	PF80A2-5/8	-	-	PF80A2-3/4	PF80A2-24	PF80A2-28	-	-
85	A1	PF85A1-5/8	PF85A1-16	PF85A1-19	PF85A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF85A2-5/8	-	-	PF85A2-3/4	PF85A2-24	PF85A2-28	-	-
90	A1	PF90A1-5/8	PF90A1-16	PF90A1-19	PF90A1-3/4	PF90A1-24	PF90A1-28	-	-
	A2	PF90A2-5/8	-	-	PF90A2-3/4	PF90A2-24	PF90A2-28	-	-
95	A1	PF95A1-5/8	PF95A1-16	PF95A1-19	PF95A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF95A2-5/8	-	-	PF95A2-3/4	PF95A2-24	-	-	-
100	A1	PF100A1-5/8	PF100A1-16	PF100A1-19	PF100A1-3/4	-	-	-	-
	A2	PF100A2-5/8	-	-	PF100A2-3/4	PF100A2-24	PF100A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF100A3-24	PF100A3-28	PF100A3-38	-
105	A2	PF105A2-5/8	-	-	PF105A2-3/4	PF105A2-24	PF105A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF105A3-24	PF105A3-28	PF105A3-38	-
110	A2	PF110A2-5/8	-	-	PF110A2-3/4	PF110A2-24	PF110A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF110A3-24	PF110A3-28	PF110A3-38	-
115	A2	PF115A2-5/8	-	-	PF115A2-3/4	PF115A2-24	PF115A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF115A3-24	PF115A3-28	PF115A3-38	-
120	A2	PF120A2-5/8	-	-	PF120A2-3/4	PF120A2-24	PF120A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF120A3-24	PF120A3-28	PF120A3-38	-
125	A2	PF125A2-5/8	-	-	PF125A2-3/4	PF125A2-24	PF125A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF125A3-24	PF125A3-28	PF125A3-38	-
130	A2	PF130A2-5/8	-	-	PF130A2-3/4	PF130A2-24	PF130A2-28	-	-
	A3	-	-	-	-	PF130A3-24	PF130A3-28	PF130A3-38	-
140	A3	-	-	-	-	PF140A3-24	PF140A3-28	PF140A3-38	-
160	A3	-	-	-	-	PF160A3-24	PF160A3-28	PF160A3-38	-

ØD Exter.	Nº Canais	DIMENSIONAMENTO DOS FUROS - POLIAS DE FERRO CANAL B							
		5/8"	16mm	19mm	3/4"	24mm	28mm	38mm	42mm
50	B1	PF50B1-5/8	PF50B1-16	PF50B1-19	PF50B1-3/4	-	-	-	-
55	B1	PF55B1-5/8	PF55B1-16	-	-	-	-	-	-
60	B1	PF60B1-5/8	PF60B1-16	PF60B1-19	PF60B1-3/4	-	-	-	-
65	B1	PF65B1-5/8	PF65B1-16	PF65B1-19	PF65B1-3/4	-	-	-	-
70	B1	PF70B1-5/8	PF70B1-16	PF70B1-19	PF70B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF70B2-24	-	-	-
75	B1	PF75B1-5/8	PF75B1-16	PF75B1-19	PF75B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF75B2-24	-	-	-
80	B1	PF80B1-5/8	PF80B1-16	PF80B1-19	PF80B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF80B2-24	PF80B2-28	-	-
85	B1	PF85B1-5/8	PF85B1-16	PF85B1-19	PF85B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF85B2-24	PF85B2-28	-	-
90	B1	PF90B1-5/8	PF90B1-16	PF90B1-19	PF90B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF90B2-24	PF90B2-28	-	-
95	B1	PF95B1-5/8	PF95B1-16	PF95B1-19	PF95B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF95B2-24	PF95B2-28	-	-
100	B1	PF100B1-5/8	PF100B1-16	PF100B1-19	PF100B1-3/4	-	-	-	-
	B2	-	-	-	-	PF100B2-24	PF100B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF100B3-24	PF100B3-28	PF100B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF100B4-38	-
105	B2	-	-	-	-	PF105B2-24	PF105B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF105B3-24	PF105B3-28	PF105B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF105B4-38	-
110	B2	-	-	-	-	PF110B2-24	PF110B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF110B3-24	PF110B3-28	PF110B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF110B4-38	-
115	B2	-	-	-	-	PF115B2-24	PF115B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF115B3-24	PF115B3-28	PF115B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF115B4-38	-
120	B2	-	-	-	-	PF120B2-24	PF120B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF120B3-24	PF120B3-28	PF120B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF120B4-38	PF120B4-42
125	B2	-	-	-	-	PF125B2-24	PF125B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF125B3-24	PF125B3-28	PF125B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF125B4-38	PF125B4-42

130	B2	-	-	-	-	PF130B2-24	PF130B2-28	-	-
	B3	-	-	-	-	PF130B3-24	PF130B3-28	PF130B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF130B4-38	PF130B4-42
140	B3	-	-	-	-	PF140B3-24	PF140B3-28	PF140B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF140B4-38	PF140B4-42
160	B3	-	-	-	-	PF160B3-24	PF160B3-28	PF160B3-38	-
	B4	-	-	-	-	-	-	PF160B4-38	PF160B4-42

Fundição Mademil Ltda.  
Rua 26 de maio, 530 - CEP. 88868-000 - Caravaggio - Nova Veneza - SC  
Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426  
[E-mail: vendas@mademil.com.br](mailto:vendas@mademil.com.br)

